


Termékkód	LSBB3W/LSBW3W	LSBB6W/LSBW6W
Teljesítmény/fényáram	3 W / 350 lm	6 W / 900 lm
LED	SMD2835*21pcs	SMD2835*35pcs
Napelem panel	1,15 Wp, 5V Mono	2,8 Wp, 5.5V Mono
Akkumulátor (cserélhető)	18650/3,7V/1200mAh/4,44Wh	18650/3,7V/3000mAh/11,1Wh
Színhőmérséklet	4000K	4000K
Sugárzási szög	140°/70°	140°/70°
Érzékelési tartomány	120°/ 6 m	120°/ 6 m
Méret	137,6 × 90,4 × 35,4 mm	230 × 97 × 42,7 mm
Működési hőmérséklet	-20 - +60 °C	-20 - +60 °C
Szerelési magasság	≤ 4 m	≤ 4 m


Fontos információk az üzemeltetéssel kapcsolatban:

1. Ez a lámpa napelemmel üzemel, így olyan helyen használja, ahol a megfelelő mennyiségű napfény éri.
2. Vegye figyelembe, hogy a működési idő függ a napsütéses órák számától és a működési módtól.
3. Használata biztonságos és tartós, mivel a beépített töltő áramkör védi az akkumulátort a túltöltéstől.
4. A lámpa kikapcsolt állapotban is töltődik.
5. A lámpa cserélhető akkumulátorral rendelkezik.
6. A lámpa felszerelését bizza szakemberre.
7. A lámpatest és az akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, így azok a hagyományos hulladékátrolóba nem dobhatók!

Termékismertető Napelemes fényvető



LSBB3W/LSBW3W



LSBB6W/LSBW6W

Egyszerű feszerelés

1. Használja a mérőkártyát a furatok helyes pozicionálásához.
2. Fújron 2db Ø6mm, 50 mm mélységű furatot egymástól 80mm/140mm-re.
3. Kapcsolja be a lámpát és válassza ki a kívánt módot.

Ki- és bekapcsolás/működési mód kiválasztása:



LSBB3W/LSBW3W

1. „A” mód: A gomb megnyomása 1x: a felső lámpa felvillan egyszer.
2. „B” mód: A gomb megnyomása 2x: a felső lámpa felvillan kétszer.
3. Kikapcsolás: A gomb megnyomása 3x.



LSBB6W/LSBW6W

1. „A” mód: A gomb megnyomása 1x: a lámpa bekapcsol.
2. „B” mód: A gomb megnyomása 2x: a lámpa felvillan egyszer.
3. Kikapcsolás: A gomb megnyomása 3x.

LSBB3W/LSBW3W

„A” mód:

Sötétedés után a lámpa automatikusan bekapcsol 100% fényárammal, amennyiben az érzékelő ≤ 6m-en belül mozgást érzékel. Ha 10 mp után a mozgás megszűnik, mind a felső, mind az alsó világítás csökkentett módban üzemel.

„B” mód:

Sötétedés után a lámpa automatikusan bekapcsol 100% fényárammal, amennyiben az érzékelő ≤ 6m-en belül mozgást érzékel. Ha 10 mp után a mozgás megszűnik, a felső világítás csökkentett módban üzemel, az alsó világítás kikapcsol.

LSBB6W/LSBW6W

„A” mód:

Sötétedés után, ha az akkumulátor kapacitása 30% **felett** van, a lámpa automatikusan bekapcsol 100% fényárammal, amennyiben az érzékelő ≤ 6m-en belül mozgást érzékel. Ha 20 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, 5% a lámpa fényáramra kapcsol.

Sötétedés után, ha az akkumulátor kapacitása 30% **alatt** van, a lámpa automatikusan bekapcsol 100% fényárammal, amennyiben az érzékelő ≤ 6m-en belül mozgást érzékel. Ha 20 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, a lámpa kikapcsol.

„B” mód:

Sötétedés után a lámpa automatikusan bekapcsol 50% fényárammal. Amennyiben az érzékelő ≤ 6m-en belül mozgást érzékel és az akkumulátor kapacitása 30% felett van, a lámpa 100% fényáramra kapcsol. Ha az érzékelő 20 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, a lámpa kikapcsol.

5 óra elteltével, vagy ha az akkumulátor kapacitása 30% **alatt** van a lámpa energiatakarékos módba kapcsol.